


D-MATRIX-4S EVO (283132)



- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
 - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali RF (polarità satellitari o le uscite legacy “dual-feed”) come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACARRO
D-Matrix

Stato
Ingresso
Common interface
Uscita
Programmi
Monitoraggio
Impostazioni

D-MATRIX-4S EVO

Stato

Versione SW: V.00.00
Serial number: EBC9E8D5B370




Ingresso



	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	● Attivo	11565 MHz	Orizzontale	73 dBuV	1.00E-08	14 dB	1765 kHz	OGF/EHB13B_153
INPUT 2	● Attivo	11555 MHz	Verticale	73 dBuV	1.00E-08	16 dB	691 kHz	CCTV Overseas 501
INPUT 3	● Attivo	12303 MHz	Verticale	79 dBuV	1.00E-08	14 dB	295 kHz	
INPUT 4	● Attivo	11229 MHz	Verticale	76 dBuV	1.00E-08	15 dB	423 kHz	ASTRA 1
USB	● Disattivato							Not Available



Uscita



	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate
MUX 1	● Abilitato	E51	794.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	24147.kbps / 31668.kbps (Bitrate di picco: 25336 kbps)
MUX 2	● Abilitato	E52	802.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	24244.kbps / 31668.kbps (Bitrate di picco: 24328 kbps)
MUX 3	● Abilitato	E53	810.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	27025.kbps / 31668.kbps (Bitrate di picco: 27428 kbps)
MUX 4	● Abilitato	E54	818.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	27211.kbps / 31668.kbps (Bitrate di picco: 27657 kbps)

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Euronews English HD		INPUT 1	2 ▼	302	302	6057	 
RECORD TV SD		INPUT 3	4 ▼	306	306	2567	 
TVE Internacional		INPUT 3	3 ▼	305	305	5871	 
BBC World News Europe HD		INPUT 4	1 ▼	301	301	9111	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Belarus 24 HD		INPUT 1	5 ▼	303	303	5377	 
TRT World HD		INPUT 1	2 ▼	307	307	6103	 
France 24 HD (en Francais)		INPUT 1	1 ▼	304	304	6122	 
TBN Poland		INPUT 3	4 ▼	316	316	2189	 
TCI		INPUT 3	3 ▼	315	315	2783	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
CGTN		INPUT 2	1 ▼	309	309	11022	 
CGTN Documentary		INPUT 2	2 ▼	310	310	11022	 
24H		INPUT 3	3 ▼	308	308	4841	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome		Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Telesur SD		INPUT 3	4 ▼	312	312	3121	 
TBN Europe HD		INPUT 3	3 ▼	313	313	5627	 
NHK WORLD-JPN		INPUT 4	1 ▼	311	311	9240	 
Al Jazeera English HD		INPUT 4	2 ▼	314	314	9106	 

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.