



MBJ3R3UU T2

Centralino con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 32dB e livello di uscita fino a **120dBµV in banda UHF**, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. **Tecnologia T2** con innovativo interruttore di selezione del taglio per le interferenze LTE 4G a 790MHz o 5G a 694MHz.

- **Selettore T2:** innovativo interruttore di selezione del taglio per le interferenze LTE 4G a 790MHz o 5G a 694MHz; **filtri LTE 4G e 5G integrati** per rendere **minimo l'ingombro** nelle cassette di derivazione rispetto all'uso di un filtro esterno.
- **Funzionalità A.B.L.A.:** sistema esclusivo FRACARRO per il mantenimento costante del livello di uscita impostato anche al variare del livello di ogni ingresso (circuiti A.B.L.A. indipendenti) con **stabilizzazione del livello di uscita** anche per alte variazioni del segnale TV di ingresso e **LED di funzionamento** dei circuiti A.B.L.A. dedicati.
- **Alta schermatura** contro i disturbi LTE (LTE Free)
- Guscio protettivo: i nuovi centralini sono dotati di un contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0)
- Predisposto per il **fissaggio su barra DIN** standard con sgancio rapido.
- Gli ingombri degli MBJ EVO T2 sono stati pensati per poterli installare con facilità all'interno delle scatole a muro.
- **Alimentatore switching ad**

altissimo rendimento (>80%) e circuito di **protezione contro i cortocircuiti** autoripristinante.

- Selettore per l'inserimento della **telealimentazione** su ogni ingresso (100mA totali).
- Led di stato dell'alimentatore.
- Faston per il collegamento all'impianto di messa a terra dell'impianto TV.

ARTICOLO		MBJ3R3UU T2
Codice		223616
IN		3
Bande		III+DAB, UHF, UHF
Guadagno	(dB)	32, 32, 32
Regolazione	(dB)	20, 20, 20
Figura di rumore	(dB)	6, 9, 9
Liv. Usc.	(dB μ V)	110, 120