GX-BP-16C-R00

Galaxia

Il **multi-modulatore digitale GX-BP-16C-R00** è dotato di un connettore di uscita coassiale RF (F femmina) ed è in grado di creare fino a **16 multiplex digitali QAM (Annex A/C).** Il multi-modulatore è la soluzione di transmodulazione ideale ed efficiente per la distribuzione dei programmi sintonizzati dai moduli satellitari o digitali terrestri inseriti nello stesso chassis o disponibili in condivisione sullo stesso backplane **GALAXIA**, anche quelli IPTV in ingresso multicast.
NOTA: La porta RJ45 è riservata per future applicazioni.

Caratteristiche tecniche

- 1 connettore coassiale RF di uscita **(F Femmina)**
- Fino a 16 Multiplex digitali **DVB-C QAM di uscita**
- Modulo inseribile **"a caldo" (Hot-swappable)**
- **Interfaccia WEB a bordo:** la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite l'interfaccia web HTML
- **NOTA:** La porta RJ45 è riservata per future applicazioni.

GX-BP-16C-R00		
Codice		287642
Modulazione di uscita		
Modulazione intervallo guardia		-
Symbol rate	Mbps	Da 3,6 a 6,9
Uscita RF		
Uscite		16 Multiplex digitali disponibili su 1 connettore coassiale di uscita RF
Frequenza uscita	dB	47-862
Livello massimo uscita	dBµV	85-106
Standard trasmissione		ITU-T J.83 Annex A/C (16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM)
Costellazione		16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Modulazione intervallo guardia		-
Portanti		-
MER RF	dB	>40
Caratteristiche generali		
Connettori		1x F-femmina (RF), 1x RJ45 (per usi futuri)
Consumo	W	22
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50