

K FTA 3DG 4x4 (K700501) // descrizione Kit FTA 3DGEVO 4x4

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 1pz 3DG-4S2-4T (283162)



- Inserire il modulo 3DG-4S2-4T nel box come indicato nella foto
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch dual-feed Hotbird 13°E ed ASTRA 19°E).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Carica configurazione→Tutti i moduli→Scegli il file – file .XML→Carica configurazione)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1minuto)
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Stato

<input checked="" type="checkbox"/> 3DG-CU SW 12 HW 0		<input checked="" type="checkbox"/> INPUT 1 - GCF/EHB13B_153 <input checked="" type="checkbox"/> MUX 1 - E61 (794.00 MHz)	<input checked="" type="checkbox"/> INPUT 2 - ASTRA 1 <input checked="" type="checkbox"/> MUX 2 - E62 (802.00 MHz)	<input checked="" type="checkbox"/> INPUT 3 - ASTRA 1 <input checked="" type="checkbox"/> MUX 3 - E63 (810.00 MHz)	<input checked="" type="checkbox"/> INPUT 4 - ASTRA 1 <input checked="" type="checkbox"/> MUX 4 - E64 (818.00 MHz)	<input type="checkbox"/> USB
1	<input checked="" type="checkbox"/> 3DG-4S2-4T SW 9 HW 0					
2	Modulo non presente					
3	Modulo non presente					
4	Modulo non presente					
5	Modulo non presente					
6	Modulo non presente					


Stato

Versione software: V.00.09
Serial number: 543909130A10

Ingresso

	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	<input checked="" type="checkbox"/> Agganciato	11565 MHz	Orizzontale	73 dBuV	<u>1.00E-08</u>	11 dB	757 kHz	GCF/EHB13B_153
INPUT 2	<input checked="" type="checkbox"/> Agganciato	11229 MHz	Verticale	64 dBuV	<u>1.00E-08</u>	14 dB	541 kHz	ASTRA 1
INPUT 3	<input checked="" type="checkbox"/> Agganciato	11626 MHz	OFF	63 dBuV	<u>3.50E-07</u>	13 dB	1023 kHz	ASTRA 1
INPUT 4	<input checked="" type="checkbox"/> Agganciato	11954 MHz	Orizzontale	68 dBuV	<u>1.00E-08</u>	14 dB	-477 kHz	ASTRA 1
USB	<input type="checkbox"/> Disabilitato							Not Available

Uscita

	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate
MUX 1	<input checked="" type="checkbox"/> Abilitato	E61	794.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 27164 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 27250 kbps)
MUX 2	<input checked="" type="checkbox"/> Abilitato	E62	802.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 22989 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 23111 kbps)
MUX 3	<input checked="" type="checkbox"/> Abilitato	E63	810.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 24108 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 25523 kbps)
MUX 4	<input checked="" type="checkbox"/> Abilitato	E64	818.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 24151 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 25763 kbps)

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Qatar TV HD	1	INPUT 1	4 ▼	304	304	8126	
Euronews English HD	1	INPUT 1	1 ▼	301	301	6818	
TRT World HD	1	INPUT 1	2 ▼	302	302	6105	
France 24 HD (en Français)	1	INPUT 1	3 ▼	303	303	6119	

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
BBC World News Europe HD	1	INPUT 2	1 ▼	305	305	9654	
NHK WORLD-JPN	1	INPUT 2	3 ▼	307	307	9246	
CNN Int.	1	INPUT 3	2 ▼	306	306	3789	
Al Jazeera English	1	INPUT 3	4 ▼	308	308	3788	

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
ZDF	1	INPUT 4	1 ▼	309	309	5824	
3sat	1	INPUT 4	2 ▼	310	310	6901	
KIKA	1	INPUT 4	3 ▼	311	311	5245	
ZDFinfo	1	INPUT 4	4 ▼	312	312	6305	

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TRT Arabi HD	1	INPUT 1	2 ▼	314	314	6046	
Belarus 24 HD	1	INPUT 1	3 ▼	315	315	5377	
BAHRAIN TV	1	INPUT 1	4 ▼	316	316	6086	
zdf_neo	1	INPUT 4	1 ▼	313	313	6325	

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.