

K FTA 3DGEVO 8x8 (K700503)

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

1 pz 3DG-BOX (283156),

2 pz 3DG-4S2-4T (283162)



- Inserire i moduli 3DG-4S2-4T nel box come indicato nella foto.
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch dual-feed Hotbird 13°E ed ASTRA 19°E).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → operazione → Carica configurazione → Tutti i moduli → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi 3DG-4S2-4T N°1

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
12475	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_89
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
12545	B	Orizzontale	22000	Astra 1

Configurazione ingressi 3DG-4S2-4T N°2

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11837	B	Orizzontale	27500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1
12227	B	Orizzontale	27500	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1

Configurazione MUX in uscita scheda 3DG-4S2-4T N°1

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	MUX 1	E61	301
	TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro			302
	France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro			303
	2M Monde	Generale	Marocco	13° Est	In Chiaro			304
	RTL Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			305
	BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E62	306
	NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro			308
	3Sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			310
	ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E63	309
	KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro			311
	ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			312
	ZDF neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			313
	Das Erste	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 4	E64	314
	Al Jazeera English HD	News	Qatar	19° Est	In Chiaro			315
	Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro			316
	CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro			307

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita scheda 3DG-4S2-4T N°2

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	VOX Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro	MUX 1	E65	317
	RTL ZWEI Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			318
	SUPER RTL Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			319
	Eurosport Germania	Sport	Francia	19° Est	In Chiaro			320
	Sat 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E66	321
	ProSieben	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			322
	Kabel 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			323
	WELT	News	Germania	19° Est	In Chiaro			324
	SAT 1 Gold	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			325
	ProSieben MAXX	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			326
	BR Fernsehen Sud	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			MUX 3
	SWR Fernsehen BW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	328		
	SAT 1 Bayern	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	329		
	SAT 1 NRW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	330		
	BR Fernsehen Nord	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 4	E68	
	WDR Koln	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			332
	VOXup	Intrattenimento	Svizzera	19° Est	In Chiaro			333
	Kabel 1 Doku	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			334

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.