

KIT 3DG 12 IP TVSAT+ (K700514)

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

1 pz 3DG-BOX (283156)

3 pz 3DG-4S2-BP (283163)

1 pz 3DG-BP-IP OUT (283164)

3 pz PROCAM TIVUSAT HD (282083)



- Inserire i moduli 3DG-4S2-BP e 3DG-BP-IP OUT nel box come indicato nella foto.
- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale.
- Collegare i segnali SATELLITARI.
- La soluzione proposta prevede l'uso di multiswitch dual-feed DCSS e quindi basta collegare solo 1 cavo per ogni modulo (IN 1).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio, caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → operazione → Carica configurazione → Tutti i moduli → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11432	A	Verticale	29900	Mediaset
11766	A	Verticale	29900	Rai
11919	A	Verticale	29900	Mediaset
11013	A	Orizzontale	29900	Rai
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1
11258	A	Orizzontale	27500	TVN
11393	A	Verticale	27500	TVN
11747	A	Orizzontale	27500	Vari
12303	A	Verticale	27500	Vari

Configurazione in uscita programmi Tivùsat

Programma		Genere	Out IP	LCN
	Rai 1 HD	Generale	224.0.1.1	1
	Rai 2 HD	Generale	224.0.1.2	2
	Rai 3 HD	Generale	224.0.1.3	3
	Rai News 24 HD	News	224.0.1.4	8
	Rai Sport HD	Sport	224.0.1.5	9
	TGCOM24	News	224.0.1.6	10
	Rai 4 HD	Generale	224.0.1.7	11
	LA7 HD	Generale	224.0.1.8	7
	Rete 4 HD	Generale	224.0.1.9	4
	Canale 5 HD	Generale	224.0.1.10	5
	Italia 1 HD	Generale	224.0.1.11	6
	Cine34	Film	224.0.1.12	13
	Iris	Film	224.0.1.13	14
	Boing	Bambini	224.0.1.14	15
	TOPcrime	Giallo	224.0.1.15	16
	Cartoonito	Bambini	224.0.1.16	12
	Rai Movie HD	Film	224.0.1.17	17
	VIRGIN RADIO	Musica	224.0.1.18	18
	20Mediaset HD	Intrattenimento	224.0.1.19	19
	Mediaset Extra HD	Generale	224.0.1.20	20
	Focus HD	Generale	224.0.1.21	21
	27Twentyseven HD	Intrattenimento	224.0.1.22	22

Configurazione in uscita programmi free

	Programma	Genere	Paese	Codifica	Out IP	LCN
	Euronews HD	News	Francia	In Chiaro	224.0.1.23	301
	TRT World HD	Business	Turchia	In Chiaro	224.0.1.24	302
	France 24 HD (en Français)	News	Francia	In Chiaro	224.0.1.25	303
	Qatar TV HD	Generale	Qatar	In Chiaro	224.0.1.26	304
	BBC News HD	News	UK	In Chiaro	224.0.1.27	306
	NHK World HD	Generale	Giappone	In Chiaro	224.0.1.28	308
	3Sat	Generale	Germania	In Chiaro	224.0.1.29	310
	ZDF	Generale	Germania	In Chiaro	224.0.1.30	309
	KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	In Chiaro	224.0.1.31	311
	ZDF Info	Documentari	Germania	In Chiaro	224.0.1.32	312
	ZDF neo	Generale	Germania	In Chiaro	224.0.1.33	313
	Bahrain TV	Generale	Bahrain	In Chiaro	224.0.1.34	314
	Al Jazeera English HD	News	Qatar	In Chiaro	224.0.1.35	315
	CNN International Europe	News	UK	In Chiaro	224.0.1.36	307
	TRT Arabi HD	Generale	Turchia	In Chiaro	224.0.1.37	305
	France 24 HD (in English)	News	Francia	In Chiaro	224.0.1.38	316
	DW English HD	Generale	Germania	In Chiaro	224.0.1.39	317
	Cubavisión Internacional	Generale	Cuba	In Chiaro	224.0.1.40	318

- I programmi distribuiti e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.