

K TVSAT 3DG 4x4 (K700498) // descrizione Kit TVSAT 3DGEVO 4x4

Kit 3DGFlex tivusat, modulare ed espandibile contenente:

- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 1pz 3DG-4S2-4T (283162),
- 2pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale (due PROCAM nel primo modulo)
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Carica configurazione→Tutti i moduli→Scegli il file – file .XML→Carica configurazione)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Stato

3DG-CU SW 12 HW 0					
1 3DG-4S2-4T SW 9 HW 0	INPUT 1 - Not Available MUX 1 - E61 (794.00 MHz)	INPUT 2 - RAI MUX 2 - E62 (802.00 MHz)	INPUT 3 - Mediaset MUX 3 - E63 (810.00 MHz)	INPUT 4 - Rai MUX 4 - E64 (818.00 MHz)	<input type="radio"/> USB
2 Modulo non presente					
3 Modulo non presente					
4 Modulo non presente					
5 Modulo non presente					
6 Modulo non presente					

Stato

Versione software: V.00.09
Serial number: 543909130A10







Ingresso

	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	Agganciato	11432 MHz	Verticale	64 dBuV	1.00E-08	11 dB	-201 kHz	
INPUT 2	Agganciato	11766 MHz	Verticale	76 dBuV	1.00E-08	13 dB	-113 kHz	RAI
INPUT 3	Agganciato	11919 MHz	OFF	76 dBuV	6.90E-06	13 dB	261 kHz	Mediaset
INPUT 4	Agganciato	11013 MHz	Orizzontale	73 dBuV	1.00E-08	13 dB	-113 kHz	Rai
USB	Disabilitato							Not Available







Uscita

	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate
MUX 1	Abilitato	E61	794.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 26789 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 28338 kbps)
MUX 2	Abilitato	E62	802.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 27624 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 29635 kbps)
MUX 3	Abilitato	E63	810.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 23083 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 25983 kbps)
MUX 4	Abilitato	E64	818.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 24277 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 26817 kbps)

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai 1 HD		1	CAM 1	1 ▼	1	1	9397	 
Rai 2 HD		1	CAM 1	2 ▼	2	2	10647	 
Rai 3 HD		1	CAM 1	3 ▼	3	3	5524	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TGC0M24		1	INPUT 1	5 ▼	10	10	2710	
Rai Sport + HD		1	CAM 1	2 ▼	9	9	8117	
RADIO MONTE CARLO		1	CAM 2	4 ▼	11	11	2108	
20Mediaset HD		1	CAM 2	3 ▼	17	17	7679	
Rai News 24 HD		1	CAM 2	1 ▼	8	8	6151	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Italia1 HD		1	CAM 1	1 ▼	6	6	5367	 
Canale5 HD		1	CAM 1	2 ▼	5	5	8619	 
Rete4 HD		1	CAM 1	3 ▼	4	4	6373	 

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni			
LA7 HD		1	CAM 1	1 ▼	7	7	4911				
Cine34		1	CAM 2	2 ▼	13	13	2686				
Iris		1	CAM 2	3 ▼	14	14	2563				
Boing		1	CAM 2	4 ▼	15	15	1936				
TOPcrime		1	CAM 2	5 ▼	16	16	2588				
Cartoonito		1	CAM 2	6 ▼	12	12	2086				



I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat (https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione)