


K TVSAT DMATRIX (283055 ex K700494) // descrizione Kit TVSAT D-MATRIX-4SEVO

Kit D-MATRIX tivùsat. Soluzione compatta, contenente:

- 1pz D-MATRIX-4S EVO (283132),
- 2pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale come indicato nella foto
- Collegare i segnali come indicato nella foto.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
 - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali satellitari come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACARRO		D-Matrix		UK IT DE		D-MATRIX-4S EVO	
Stato	Ingresso	Common Interface	Uscita	Programmi	Monitoraggio	Impostazioni	
Stato							
Versione SW:	V.00.09						
Serial number:	EBC3E6D56370						
Ingresso							
Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	11432 MHz	Verticale	72 dBuV	1.00E-58	11 dB	2480 KHz	
INPUT 2	11786 MHz	Verticale	70 dBuV	1.00E-58	11 dB	-31 KHz	Rai
INPUT 3	11919 MHz	OFF	69 dBuV	1.00E-58	11 dB	631 KHz	Mediaset
INPUT 4	11013 MHz	Orizzontale	68 dBuV	1.00E-58	11 dB	2093 KHz	Rai
USB							Not Available
Uscita							
Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate		
MUX 1	E61	794.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	21927 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 22107 kbps)		
MUX 2	E62	802.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	16466 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 18524 kbps)		
MUX 3	E63	810.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	18477 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 19709 kbps)		
MUX 4	E64	818.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	23038 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 24477 kbps)		

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Rai 1 HD	CAM 1	1 ▾	1	1	7264		
Rai 2 HD	CAM 1	2 ▾	2	2	9706		
Rai 3 HD	CAM 1	3 ▾	3	3	5225		

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Rai Sport + HD	CAM 1	2 ▾	9	9	5805		
Rai Movie HD	CAM 1	3 ▾	10	10	5324		
Rai 3 TGR Veneto	CAM 1	4 ▾	8	8	1385		
LA7 HD	CAM 2	1 ▾	7	7	4854		

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Canale5 HD	CAM 2	1 ▾	5	5	9998		
Rete4 HD	CAM 2	2 ▾	4	4	7169		

MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]	
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
TGCOM24	INPUT 1	4 ▾	12	12	2498		
UNINETTUNO UNIVERSITY TV	INPUT 4	5 ▾	14	14	2114		
Italia1 HD	CAM 2	1 ▾	6	6	8994		
TOPcrime	CAM 2	2 ▾	13	13	2394		
Rai News 24 HD	CAM 2	3 ▾	11	11	5103		

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat (https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione)