K TVSAT DMATRIX (283055 ex K700494) // descrizione Kit TVSAT D-MATRIX-4SEVO

Kit D-MATRIX tivùsat. Soluzione compatta, contenente:
1pz D-MATRIX-4S EVO (283132),
2pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale come indicato nella foto
- Collegare i segnali come indicato nella foto.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
    - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete) (Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1minuto)
- Collegare i segnali satellitari come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)



- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61] | MUX 2 [E62] | MUX 3 [E63] | MUX 4 [E64]

Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TGCOM24	1	INPUT 1	4	13	13	3591	
Rai 1 HD	1	CAM 1	1	1	1	8129	
Rai 2 HD	1	CAM 1	2	2	2	8362	
Rai 3 HD	1	CAM 1	3	3	3	6481	

MUX 1 [E61] | MUX 2 [E62] | MUX 3 [E63] | MUX 4 [E64]

Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai Sport + HD	1	CAM 1	1	9	9	6008	
Rai Movie HD	1	CAM 1	4	10	10	4830	
Rai 3 TGR Veneto	1	CAM 1	5	11	11	1354	
RADIO MONTE CARLO	1	CAM 2	6	15	15	2895	
20 Mediaset HD	1	CAM 2	3	14	14	8422	
Rai News 24 HD	1	CAM 2	2	8	8	5015	

MUX 1 [E61] | MUX 2 [E62] | MUX 3 [E63] | MUX 4 [E64]

Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Italia1 HD	1	CAM 1	1	6	6	9961	
Canale5 HD	1	CAM 1	2	5	5	7183	
Rete4 HD	1	CAM 1	3	4	4	7741	

MUX 1 [E61] | MUX 2 [E62] | MUX 3 [E63] | MUX 4 [E64]

Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7 HD	1	CAM 1	1	7	7	5032	
Cine34	1	CAM 2	3	16	16	2570	
Iris	1	CAM 2	4	17	17	1950	
Boing	1	CAM 2	5	18	18	2164	
TOPcrime	1	CAM 2	6	19	19	2851	
Cartoonito	1	CAM 2	7	20	20	2126	
Rai Gulp HD	1	CAM 2	2	12	12	4735	

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decriptare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat (https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione)