

K TVSAT 3DG 8x8 (K700499) // descrizione Kit TVSAT 3DGEVO 8x8

Kit 3DGFlex tivusat, modulare ed espandibile contenente:

- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 2pz 3DG-4S2-4T (283162),
- 3pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale (due PROCAM nel primo modulo e una PROCAM nello slot CAM1 del secondo modulo)
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Carica configurazione→Tutti i moduli→Scegli il file – file .XML→Carica configurazione)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Stato

<div>✔ 3DG-CU SW 12 HW 0</div>							
1	3DG-4S2-4T SW 9 HW 0	<div>✔ INPUT 1 - Not Available</div> <div>✔ MUX 1 - E61 (794.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>✔ INPUT 2 - RAI</div> <div>✔ MUX 2 - E62 (802.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>✔ INPUT 3 - TVN</div> <div>✔ MUX 3 - E63 (810.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>✔ INPUT 4 - Rai</div> <div>✔ MUX 4 - E64 (818.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>ⓘ USB</div>	
2	3DG-4S2-4T SW 9 HW 0	<div>✔ INPUT 1 - RAI</div> <div>✔ MUX 1 - E65 (826.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>✔ INPUT 2 - Mediaset</div> <div>✔ MUX 2 - E66 (834.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>✔ INPUT 3 - Sky</div> <div>✔ MUX 3 - E67 (842.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>✔ INPUT 4 - Sky</div> <div>✔ MUX 4 - E68 (850.00 MHz)</div> <div><div></div></div>	<div>ⓘ USB</div>	
3	Modulo non presente						
4	Modulo non presente						
5	Modulo non presente						
6	Modulo non presente						

Stato

Versione software: V.00.09
Serial number: 543909130A10

Ingresso

	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	Attivo	11432 MHz	Verticale	64 dBuV	<u>1.00E-08</u>	11 dB	-201 kHz	
INPUT 2	Attivo	10992 MHz	OFF	74 dBuV	<u>1.60E-06</u>	13 dB	141 kHz	RAI
INPUT 3	Attivo	11393 MHz	OFF	69 dBuV	<u>1.00E-08</u>	13 dB	451 kHz	TVN
INPUT 4	Attivo	11013 MHz	Orizzontale	72 dBuV	<u>1.00E-08</u>	11 dB	-113 kHz	Rai
USB	Disabilitato							Not Available

Uscita

	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate
MUX 1	Abilitato	E61	794.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 27212 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 28324 kbps)
MUX 2	Abilitato	E62	802.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 19626 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 22519 kbps)
MUX 3	Abilitato	E63	810.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 22439 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 26117 kbps)
MUX 4	Abilitato	E64	818.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 18417 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 21660 kbps)

Stato

Versione software: V.00.09
Serial number: 69390A1B0813









Ingresso

	Stato	Frequenza	Polarità	Livello RF	CBER	MER	Offset	Network Name
INPUT 1	Attivo	11766 MHz	Verticale	79 dBuV	<u>1.00E-08</u>	13 dB	-87 kHz	RAI
INPUT 2	Attivo	11919 MHz	OFF	73 dBuV	<u>9.09E-06</u>	13 dB	290 kHz	Mediaset
INPUT 3	Attivo	12207 MHz	Orizzontale	71 dBuV	<u>1.00E-08</u>	11 dB	0 kHz	Sky
INPUT 4	Attivo	12092 MHz	Orizzontale	75 dBuV	<u>1.00E-08</u>	11 dB	926 kHz	Sky
USB	Disabilitato							Not Available

Uscita









	Stato	Canale	Frequenza	Livello RF	ALL PIDS	Bitrate
MUX 1	Abilitato	E65	826.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 19253 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 22897 kbps)
MUX 2	Abilitato	E66	834.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 18102 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 23822 kbps)
MUX 3	Abilitato	E67	842.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 26167 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 26959 kbps)
MUX 4	Abilitato	E68	850.00 MHz	95 dBuV	Disabilitato	 14672 kbps / 31668 kbps (Bitrate di picco: 20091 kbps)

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)







MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TGCOM24		1	INPUT 1	4 ▾	13	13	2914	 
Rai 1 HD		1	CAM 1	1 ▾	1	1	9286	 
Rai 2 HD		1	CAM 1	2 ▾	2	2	7317	 
Rai 3 HD		1	CAM 1	3 ▾	3	3	6355	 











MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7d		1	CAM 1	4 ▼	23	23	1721	✖ ⓘ
Rai Sport + HD		1	CAM 1	1 ▼	15	15	5323	✖ ⓘ
Rai Movie HD		1	CAM 1	2 ▼	10	10	4765	✖ ⓘ
20 Mediaset HD		1	CAM 2	3 ▼	20	20	8642	✖ ⓘ







MUX 1 [E61]		MUX 2 [E62]		MUX 3 [E63]		MUX 4 [E64]					
Nome				Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Italia1 HD				1	CAM 1	2 ▼	6	6	5481	✖ ⓘ	
Canale5 HD				1	CAM 1	1 ▼	5	5	8621	✖ ⓘ	
Rete4 HD				1	CAM 1	3 ▼	4	4	6724	✖ ⓘ	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7 HD		1	CAM 1	1 ▼	7	7	4978	 
Cine34		1	CAM 2	2 ▼	16	16	2720	 
Iris		1	CAM 2	3 ▼	17	17	2847	 
MotorTrend HD		1	CAM 2	4 ▼	28	28	7662	 

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Boing		1	CAM 2	<div>2 ▾</div>	<div>18</div>	<div>18</div>	<div>2886</div>	<div>✖</div> <div></div>
La 5		1	CAM 2	<div>3 ▾</div>	<div>29</div>	<div>29</div>	<div>2632</div>	<div>✖</div> <div></div>
TOPcrime		1	CAM 2	<div>4 ▾</div>	<div>19</div>	<div>19</div>	<div>3191</div>	<div>✖</div> <div></div>
Cartoonito		1	CAM 2	<div>5 ▾</div>	<div>14</div>	<div>14</div>	<div>3438</div>	<div>✖</div> <div></div>
Giallo HD		1	CAM 2	<div>1 ▾</div>	<div>11</div>	<div>11</div>	<div>8132</div>	<div>✖</div> <div></div>

MUX 1 [E65]		MUX 2 [E66]		MUX 3 [E67]		MUX 4 [E68]					
Nome				Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni	
Nove HD				1	CAM 2	1 ▼	9	9	5762	 	
cielo HD				2	CAM 1	2 ▼	30	30	3761	 	
HGTV Italy HD				2	CAM 1	3 ▼	24	24	6937	 	

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Real Time HD		2	CAM 1	1 ▼	25	25	5104	 
Food Network HD		2	CAM 1	2 ▼	26	26	4585	 
DMAX HD		2	CAM 1	3 ▼	27	27	4972	 
Rai News 24 HD		2	CAM 1	4 ▼	31	31	5415	 
Rai Gulp HD		2	CAM 1	5 ▼	12	12	4884	 

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TV8 HD		2	CAM 1	1 ▼	8	8	5708	 
Rai YoYo HD		2	CAM 1	2 ▼	21	21	5337	 
Rai Premium HD		2	CAM 1	3 ▼	22	22	5202	 



I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Per poter decrittare i programmi, le Smart Card tivùsat dovranno essere attivate nell'apposita sezione del sito internet tivusat (https://areaclienti.tivusat.tv/app/login_step_1/t/attivazione)