

## K FTA 3DG 4x4 (K700501) // descrizione Kit FTA 3DGEVO 4x4

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 1pz 3DG-4S2-4T (283162)



- Inserire il modulo 3DG-4S2-4T nel box come indicato nella foto
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch dual-feed Hotbird 13°E ed ASTRA 19°E).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
  - (Impostazioni→operazione→Carica configurazione→Tutti i moduli→Scegli il file – file .XML→Carica configurazione)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.











- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
<a href="#">Qatar TV HD</a>		1	INPUT 1	4 ▼	304	304	8126	
<a href="#">Euronews English HD</a>		1	INPUT 1	1 ▼	301	301	6818	
<a href="#">TRT World HD</a>		1	INPUT 1	2 ▼	302	302	6105	
<a href="#">France 24 HD (en Francais)</a>		1	INPUT 1	3 ▼	303	303	6119	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
<a href="#">BBC World News Europe HD</a>		1	INPUT 2	1 ▼	305	305	9654	
<a href="#">NHK WORLD-JPN</a>		1	INPUT 2	3 ▼	307	307	9246	
<a href="#">CNN Int.</a>		1	INPUT 3	2 ▼	306	306	3789	
<a href="#">Al Jazeera English</a>		1	INPUT 3	4 ▼	308	308	3788	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
<a href="#">ZDF</a>		1	INPUT 4	1 ▼	309	309	5824	
<a href="#">3sat</a>		1	INPUT 4	2 ▼	310	310	6901	
<a href="#">KiKA</a>		1	INPUT 4	3 ▼	311	311	5245	
<a href="#">ZDFinfo</a>		1	INPUT 4	4 ▼	312	312	6305	

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]					
Nome		Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
<a href="#">TRT Arabi HD</a>		1	INPUT 1	2 ▼	314	314	6046	 
<a href="#">Belarus 24 HD</a>		1	INPUT 1	3 ▼	315	315	5377	 
<a href="#">BAHRAIN TV</a>		1	INPUT 1	4 ▼	316	316	6086	 
<a href="#">zdf_neo</a>		1	INPUT 4	1 ▼	313	313	6325	 

I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.