


K FTA T8x4+S8x4 (283054 ex K700504) // descrizione Kit FTA 3DG T8x4 + S8x4

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:







- 1pz 3DG-BOX (283156),
- 1pz 3DG-4S2-4T (283162),
- 1pz 3DG-4S2-BP (283163),
- 1pz 3DG-4T2-4T (283165),
- 1pz 3DG-4T2-BP (283166)



























- Inserire i moduli 3DGFlex nel box come indicato nella foto
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
 - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
 - (Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali RF (polarità satellitari o le uscite legacy “dual-feed” e il TV) come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)













FRACARRO		3DGFlex		3DG-CU	
Home	Operazioni				
Stato					
<div> <div>3DG-CU</div> <div>SW 11 HW 0</div> </div>					
<div> <div>1 3DG-4S2-BP</div> <div>SW 5 HW 0</div> <div> <div>INPUT 1 - GCP/EB13C126</div> <div>INPUT 2 - Hotbird</div> <div>INPUT 3 - Not Available</div> <div>INPUT 4 - Globecast</div> <div>USB</div> </div> </div>					
<div> <div>2 3DG-4S2-4T</div> <div>SW 7 HW 0</div> <div> <div>INPUT 1 - GCP/EB13B_09</div> <div>INPUT 2 - ASTRA 1</div> <div>INPUT 3 - ASTRA 1</div> <div>INPUT 4 - ASTRA 1</div> <div>USB</div> </div> </div>					
<div> <div>3 3DG-4T2-BP</div> <div>SW 6 HW 0</div> <div> <div>INPUT 1 - CAIRO DUE</div> <div>INPUT 2 - RAI</div> <div>INPUT 3 - Mediaset2</div> <div>INPUT 4 - Mediaset3</div> <div>USB</div> </div> </div>					
<div> <div>4 3DG-4T2-4T</div> <div>SW 5 HW 0</div> <div> <div>INPUT 1 - RAI</div> <div>INPUT 2 - Rete A1</div> <div>INPUT 3 - TIMB3</div> <div>INPUT 4 - Mediaset1</div> <div>USB</div> </div> </div>					
<div> <div>5 Modulo non presente</div> </div>					
<div> <div>6 Modulo non presente</div> </div>					











- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)















MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai 1 HD	3	INPUT 2	1	1	1	8063	 
Rai 2 HD	4	INPUT 1	2	2	2	6612	 
Rai 3 HD	4	INPUT 1	3	3	3	7839	 










MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Boing	3	INPUT 3	4	14	14	2899	 
Cartoonito	3	INPUT 3	5	15	15	2782	 
Rete4 HD	3	INPUT 4	1	4	4	7256	 
Canale5 HD	3	INPUT 4	2	5	5	5871	 
Italia1 HD	3	INPUT 4	3	6	6	6368	 









MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7 HD	3	INPUT 1	1	7	7	7888	 
NOVE	4	INPUT 2	2	9	9	4552	 
Paramount Network	4	INPUT 2	4	12	12	3062	 
Spike	4	INPUT 3	6	13	13	3117	 
Cielo	4	INPUT 4	7	11	11	3740	 
Sky TG24	4	INPUT 4	3	10	10	2689	 
TV8	4	INPUT 4	5	8	8	3409	 

MUX 1 [E65]	MUX 2 [E66]	MUX 3 [E67]	MUX 4 [E68]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai Movie	3	INPUT 2	3	19	19	3538	 
20 Mediaset	3	INPUT 3	4	20	20	3400	 
TOPPrime	3	INPUT 3	5	21	21	2710	 
Focus	3	INPUT 3	6	18	18	4451	 
Rai Sport + HD	4	INPUT 1	1	16	16	5392	 
SUPER TENNIS	4	INPUT 3	2	17	17	3069	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
CGTN	1	INPUT 1	5 ▾	26	26	2716	 
Euronews Italian	2	INPUT 1	4 ▾	24	26	1770	 
BBC World News Europe HD	2	INPUT 2	1 ▾	22	22	9826	 
Al Jazeera English HD	2	INPUT 2	3 ▾	25	25	9108	 
CNN Int.	2	INPUT 3	2 ▾	23	23	3788	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
TVRUS	1	INPUT 1	2 ▾	29	29	2211	 
RTR	1	INPUT 1	3 ▾	30	30	1520	 
ROSSIYA24	1	INPUT 1	4 ▾	31	31	2296	 
Bloomberg European TV	1	INPUT 2	1 ▾	27	27	4635	 
RECORD TV SD	1	INPUT 3	5 ▾	33	33	2569	 
2M Monde	2	INPUT 1	7 ▾	28	28	3928	 
NHK WORLD-JPN	2	INPUT 2	6 ▾	32	32	9245	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Telesur SD	1	INPUT 3	3	35	35	3114	 
TBN Europe HD	1	INPUT 3	4	36	36	5627	 
TBN Poland	1	INPUT 3	5	39	39	2189	 
TCI	1	INPUT 3	6	38	38	2786	 
TVF Internacional	1	INPUT 3	1	34	34	5656	 
TV5MONDE EUROPE HD	2	INPUT 4	2	37	37	6042	 

MUX 1 [E61]	MUX 2 [E62]	MUX 3 [E63]	MUX 4 [E64]				
Nome	Modulo	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
24H	1	INPUT 3	1 ▾	40	40	5197	 
RT HD	2	INPUT 1	2 ▾	41	41	8087	 
RT Doc HD	2	INPUT 1	3 ▾	42	42	8120	 
TRT World HD	2	INPUT 4	4 ▾	43	43	6106	 



I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.