



## SWI8908PLUS

Multiswitch cascadable 9 entrées avec gain actif et réglage séparée des bandes TV et Satellite (bandes haute et basse avec réglages séparés).

RÉFÉRENCE	SWI8908PLUS	
Code	271067	
Entrées	8 SAT, 1 TV	
Dérivations	8	
<b>SAT</b>		
Bande passante	MHz	950-2150
Gain avec pente positive	dB	-0.666667
Réglage du gain	dB	15
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	110
Perte de passage	dB	-2
Isolation SAT-SAT	dB	>45
<b>TV</b>		
Bande passante	MHz	85-862
Gain avec pente positive	dB	2.333333
Réglage du gain	dB	20
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	107
Perte de passage	dB	-1.5
<b>Voie de retour</b>		

Bande passante	MHz	23863
Gain	dB	-3
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dB $\mu$ V	100
Perte de passage	dB	-1.5
<b>Caractéristiques générales</b>		
Consommation	mA, V	350, 14280, 18
Dimensions	mm	260x180x30
Température de fonctionnement	°C	-0.181818