

PAS0042D



Serie di prese demiscelate rotonde da incasso a **2, 3 o 4 uscite** con connettore IEC maschio per la banda radio, IEC femmina per la banda TV e connettore F femmina per la banda Satellite.

- Permettono di separare **il segnale combinato in ingresso** sui connettori distinti in uscita.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Massima corrente su connettore F **500mA**.
- Facile e veloce da installare.

ARTICOLO		PAS0042D
Codice		280793
Uscite		4
TV	Connettore	IEC Femmina
TV	Larghezza banda MHz	5-68 / 260-862
TV	Perdita di inserzione dB	2.5
R	Connettore	IEC Maschio
R	Larghezza banda MHz	88-240
R	Perdita di inserzione dB	2.5
SAT1	Connettore	F Femmina
SAT1	Larghezza banda MHz	950-2150
SAT1	Perdita di inserzione dB	2
SAT2	Connettore	F Femmina
SAT2	Larghezza banda MHz	5-2150
SAT2	Perdita di inserzione dB	3
Tipo presa		Terminale
Dimensioni		80x80x48