



PRI00

Presa rotonda da incasso terminale; 2 uscite demiscelate IEC femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).

- Permette di **separare i segnali SAT e TV combinati** in ingresso su 2 connettori distinti in uscita.
- È previsto il **passaggio della corrente** tra il connettore IEC maschio (SAT) e il morsetto d'ingresso.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Facile e veloce da installare.
- **Disponibile adattatore** copri presa (PL2).

ARTICOLO		PRI00
Codice		280730
TV	Connettore	IEC Femmina
TV	Larghezza banda MHz	5-40 / 47-862
TV	Perdita di passaggio dB	1.5
SAT	Connettore	IEC Maschio
SAT	Larghezza banda MHz	950-2300
SAT	Perdita di passaggio dB	2
Perdita derivata	5-2400 MHz dB	-
Tipo presa		Terminale
Dimensioni	mm	76x76x32