



MAP3RFM+3U 700

Amplificatore con 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a **116dB μ V in banda UHF**, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. **2 uscite e filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.**

- **RED Compliant:** ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi (LTE Free).**
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

ARTICOLO	MAP3RFM+3U 700
Codice	223711
IN	2

Bande		FM+III+DAB, UHF
Liv. Usc.	(dB μ V)	112, 116
Guadagno	(dB)	22, 28
Regol.	(dB)	15, 15
Figura di rumore	(dB)	5, 4
Assorbimento	(mA)	85@24Vdc