



MAP2R345U T2/..*

Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a **116dB μ V in banda UHF**, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e **tecnologia T2** con innovativo interruttore di selezione del taglio per le interferenze LTE 4G a 790MHz o 5G a 694MHz.

- **Selettore T2:** innovativo interruttore di selezione del taglio per le interferenze LTE 4G a 790MHz o 5G a 694MHz; **filtri LTE 4G e 5G integrati** per garantire alle connessioni **maggior protezione alle intemperie** rispetto a un filtro esterno.
- **RED Compliant:** ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi (LTE Free).**
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio

adatta per pali con diametro fino a 60mm.

ARTICOLO		MAP2R345U T2/..*
Codice		223750
IN		4
Bande		III+DAB, IV, V, UHF
Liv. Usc.	(dB μ V)	112, 116
Guadagno	(dB)	21, 25, 25, 25
Regol.	(dB)	15, 15, 15, 15
Figura di rumore	(dB)	5, 7
Assorbimento	(mA)	80@12Vdc