



## SWI8908PLUS

Multiswitch in cascata a 9 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).

<b>CODICE</b>	271067	
Ingressi	8 SAT, 1 TV	
Derivate	8	
<b>SAT</b>		
Banda passante	MHz	950-2150
Guadagno con pendenza positiva	dB	-2/3
Regolazione del guadagno	dB	15
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	110
Perdita di passaggio	dB	-2
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
<b>TV</b>		
Banda passante	MHz	85-862
Guadagno con pendenza positiva	dB	-7/-3
Regolazione del guadagno	dB	20
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	107
Perdita di passaggio	dB	-1.5
<b>Canale di ritorno</b>		
Banda passante	MHz	5-65

Guadagno	dB	-3
Massimo livello di uscita (-35dBc 2 toni)	dB $\mu$ V	100
Perdita di passaggio	dB	-1.5
<b>Caratteristiche generali</b>		
Assorbimento	mA, V	350, 14280, 18
Dimensioni	mm	260x180x30
Temperatura di funzionamento	$^{\circ}$ C	-10÷+55