

IP2

Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs à bornes en bande TV (47-862MHz)



Spécifications techniques

- **Boîtier métallique** avec bornes à vis pour un blindage complet.
- Pour rendre le système plus robuste, il est recommandé d'utiliser un répartiteur pour diviser le signal et un dérivateur pour desservir directement les prises.
- ROS <1.2.

IP2		
Code		220322
Outputs		2
Séparation sorties		
47-68 MHz	dB	18
174-230 MHz	dB	18
470-606 MHz	dB	18
606-862 MHz	dB	18
Caractéristiques générales		
Perte de passage	dB	4
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978013760
Code EAN		8016978013777
Dimensions de l'emballage	mm	130 x 100 x 60
Poids carton	Kg	0.65