

**J31B**

## Amplificadores de banda ancha



Centralita de línea autoalimentada de interior con 1 entrada de banda ancha (III+DAB+UHF) con ganancia de 31dB y nivel de salida hasta 124dB $\mu$ V, ajuste de ganancia (0-20dB) y baja figura de ruido.

**Especificaciones técnicas**

- **Amplificador de línea push-pull** con excelente planitud de ancho de banda.
- También es posible insertar un **tilt ajustable de 0 a 20dB** para compensar las pérdidas del cable.
- Fabricado en metalmecánica blindada (LTE Free) con conectores F y conexión directa a la red eléctrica.
- Nivel de salida para señales analógicas: 117dB $\mu$ V.

<b>J31B</b>		
Código		223024
Número de entradas		1
Entradas		III+DAB + UHF
Ganancia	dB	VHF+UHF: 31
Ajuste de la pendiente de TV	dB	V+U: 20
Ajuste de ganancia	dB	VHF+UHF: 20
Factor de ruido típico	dB	VHF+UHF: 10
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB $\mu$ V	124
Conectores		F hembra
<b>Características generales</b>		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	7
Clase de aislamiento		II
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
<b>Dimensiones y embalaje</b>		
Piezas		1
Código EAN		8016978072231
Dimensiones del embalaje	mm	140 x 70 x 130
Dimensiones del producto	mm	127 x 58 x 128
Peso bruto	kg	0.474

