

AFI123W

Amplificadores de banda ancha



Amplificador autoamplificado de interior con 1 entrada (VHF+UHF+SAT) con ganancia de 30dB y nivel de salida hasta **100dB μ V**, ajustes independientes de nivel de TV y SAT (20dB) y baja figura de ruido.

Especificaciones técnicas

- Diseño compacto y elegante con conector F.
- Fuente de alimentación conmutada integrada, alta eficiencia y bajo consumo.
- Destornillador incluido para ajuste de ganancia e inclinación.
- Ajustes alojados bajo la puerta, que se pueden abrir o desmontar por completo.
- Ranuras internas de montaje en pared, ocultas desde el exterior, para instalaciones visibles.
- Totalmente blindado.
- Instalación rápida y sencilla.
- LED indicador de encendido verde.
- Conmutación de tono DiSEqC

AFI123W		
Código		223237
Número de entradas		1 (con ajustes separados TV+SAT)
Entradas		VHF + UHF + SAT (*)
Frecuencia VHF	MHz	47 - 230
Frecuencia UHF	MHz	470 - 790
Frecuencia SAT	MHz	950 - 2150
Ganancia	dB	VHF: 25; UHF: 25; SAT: 30
Ajuste de ganancia	dB	VHF+UHF: 20; SAT: 20
Factor de ruido típico	dB	VHF+UHF: 5.5; SAT: 6.5
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB μ V	100
Conectores		F

Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	2.5
Clase de aislamiento		II
Impedancia	Ω	75
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Conformidad		EN50083-2, EN60070
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978082032
Dimensiones del embalaje	mm	107 x 180 x 48
Dimensiones del producto	mm	155 x 98 x 47
Peso bruto	kg	0.27
Peso neto	kg	0.318
Peso	kg	0.318