

**MBJ2557**

## Amplificatori multibanda



Centralino multingresso da interno autoalimentato per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne. **Disponibili in due versioni, una a 118/120dB $\mu$ V e una a 123dB $\mu$ V**, per soddisfare tutte le esigenze installative di impianti di piccole-medie dimensioni. **Sono dotati di telaio in metallo completamente schermato** con connettori F.

MBJ2557		
Codice		223300
Numero ingressi		4
Ingressi		FM, III+DAB, UHF, UHF, SAT
Frequenza FM	MHz	88 - 108
Frequenza III, DAB	MHz	174 - 250
Frequenza UHF	MHz	470 - 862
Frequenza SAT	MHz	950-2150
Guadagno	dB	FM: 28; III+DAB: 28; UHF: 26; UHF: 26; SAT: 33-38 (sloped)
Regolazione guadagno	dB	FM: 20; III+DAB: 20; UHF: 20; UHF: 20; SAT: 20
Figura rumore tipica	dB	FM: 5; III+DAB: 5; UHF: 7; SAT: 6
Numero uscite		1
Livello uscita	dB $\mu$ V	FM: 109; III+DAB: 116; UHF: 119; SAT: 110
Connettori		F femmina
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	5
Telealimentazione		100mA@12V totali
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Dimensioni e imballo		
codice EAN		8016978087747
Dimensioni prodotto	mm	127 x 58 x 128