

## MBJ2rFM+3UU LTE

Amplificadores de banda ancha



### Especificaciones técnicas

- Función A.B.L.A.:** sistema exclusivo FRACARRO para mantener constante el nivel de salida configurado incluso cuando varía el nivel de cada entrada (circuitos A.B.L.A. independientes) con **estabilización del nivel de salida** incluso para altas variaciones de la señal TV de entrada y **LED de funcionamiento** de los circuitos A.B.L.A. Dedicado.
- Alto blindaje** contra interferencias LTE (LTE Free)
- Carcasa protectora: las nuevas centralitas están equipadas con un contenedor de material ABS ignífugo y retardante de llama (Clase V0)
- Preparadas para su **fijación en carril DIN estándar** con desenganche rápido.
- Las dimensiones de las MBJ EVO T2 se han diseñado para facilitar su instalación en cajas de pared.
- Fuente de alimentación conmutada de muy alta eficiencia (>80%) y circuito de protección contra cortocircuitos con reinicio automático.**
- Selector para insertar la **fuente de alimentación remota** en cada entrada (100 mA en total).
- LED de estado de la fuente de alimentación.
- Conector Faston para la conexión a la toma de tierra TV del sistema.

MBJ2rFM+3UU LTE		
Código		223611
Número de entradas		3
Entradas		FM+III+DAB, UHF, UHF
Frecuencia FM	MHz	88 - 108
Frecuencia III, DAB	MHz	174 - 230
Frecuencia UHF	MHz	470 - 790
Ganancia	dB	FM+III+DAB: 20; UHF: 20; UHF: 20
Ajuste de ganancia	dB	FM+III+DAB: 20; UHF: 20; UHF: 20
Factor de ruido típico	dB	FM+III+DAB: 6; UHF: 9
Número de salidas		1
Nivel de salida	dB $\mu$ V	III+DAB: 110; UHF: 115
Conectores		F hembra

Características generales		
Tensión de alimentación	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	5
Clase de aislamiento		II
Telealimentación		100mA@12V totales
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Protección		IP20
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978099863
Dimensiones del embalaje	mm	152 x 105 x 47
Dimensiones del producto	mm	135 x 82 x 39
Peso bruto	kg	0.345
Peso	kg	0.34