

MBX5740LTE/..

Amplificatori multibanda



Centrale con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dB μ V in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e filtro 4G LTE 790MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

- Modello a taratura speciale:** per questi modelli è necessario specificare il taglio tra banda IV e V in fase d'ordine, a scelta tra 30/31, 31/33, 40/42 e 41/43; nei modelli standard la banda IV comprende i canali E21-E35 e la banda V comprende i canali E36-E48.

MBX5740LTE/..		
Codice		235112
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-230 / 50-60
Consumo	W	8.5
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978095605
Dimensioni imballo	mm	240 x 190 x 60
Peso lordo	kg	1.7