

SWI8908PLUS

Cascata



Multiswitch in **cascata** a **9 ingressi e 8 uscite derivate** con **guadagno attivo** e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).

Caratteristiche tecniche

- Regolazione del guadagno TV.
- 2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite, Satellite A e Satellite B separate.
- Elevato isolamento (> 45dB).
- Bassa perdita di passaggio.
- Elevatissimo livello di uscita per coprire lunghe distanze con i cavi (100m con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

SWI8908PLUS		
Codice		271067
Ingressi		8 SAT, 1 TV
Uscite		8 SAT, 1 TV
Derivate		8
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	-2/3
Regolazione guadagno	dB	15
Massimo livello uscita SAT	dB μ V	110
Perdita passaggio	dB	-2
TV		
Banda passante TV	MHz	85-862
Guadagno attivo TV	dB	-7/-3
Regolazione guadagno TV	dB	20
Massimo livello uscita TV	dB μ V	107
Perdita passaggio TV	dB	-1.5

Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	5-65
Guadagno	dB	-3
Massimo livello di uscita	dB μ V	100
Perdita passaggio	dB	-1.5
Consumo		
Assorbimento	mA	350@14V; 280@18V
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978081417
Dimensioni imballo	mm	307 x 196 x 36
Dimensioni prodotto	mm	260 x 180 x 30
Peso lordo	kg	1.044