

SWI8916PLUS

Cascada



Especificaciones técnicas

- Ajuste de ganancia de TV.
- Dos ajustes para la ganancia de la señal de satélite, Satélite A y Satélite B separados.
- Alto aislamiento (> 45 dB).
- Baja pérdida de rendimiento.
- Nivel de salida muy alto para cubrir largas distancias de cable (100 m con cable de 6,7 mm).
- Canal de retorno incluido.
- Bajo consumo de energía.
- Fácil instalación gracias a los colores de entrada estándar.

SWI8916PLUS		
Código		271069
Entradas		8 SAT, 1 TV
Salidas		8 SAT, 1 TV
Derivados		16
SAT		
Ganancia SAT	dB	-5/0
Ajuste de ganancia	dB	15
Nivel máximo de salida SAT	dB μ V	108
Pérdida de paso	dB	-3
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	85-862
Ganancia activa de TV	dB	-11/-5
Ajuste de la ganancia de TV	dB	20
Nivel máximo de salida de TV	dB μ V	102
Pérdida de paso de TV	dB	-2.5

Canale di ritorno		
Ancho de banda	MHz	5-65
Gane	dB	-7
Nivel máximo de salida	dB μ V	100
Pérdida de paso	dB	-1.5
Consumo		
Absorción	mA	350@14V; 280@18V
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>45
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978081431
Dimensiones del embalaje	mm	440 x 200 x 40
Dimensiones del producto	mm	425 x 180 x 30
Peso bruto	kg	1.56