

SWI508SA

Cascada



Multiswitch en **cascada** con **5 entradas** y **8 salidas de derivación** con TV pasiva y ganancia de Satélite activa ajustable.

Especificaciones técnicas

- **Satélite activo** (1dB) para mantener el nivel de salida sin cambios, **TV pasiva** para poder entrar con cualquier nivel de entrada.
- **Ajuste de ganancia del satélite** (0-20dB) para equalizar la distribución de la señal entre las plantas y facilitar la creación de una red de distribución compleja.
- Banda de satélite hasta 2300MHz.
- Alto aislamiento (> 30dB).
- **Muy baja pérdida de rendimiento**, lo que permite distribuir la señal hasta 6 plantas sin un amplificador de refuerzo.
- **Alto nivel de salida** para cubrir largas distancias de cable (**70m** con cable de 6.7mm).
- Canal de retorno incluido.
- **El multiswitch es alimentado completamente por el decodificador.**
- Dimensiones reducidas gracias al sistema de conmutación matricial. con conectores en ambos lados.
- Fácil de instalar gracias a los colores de entrada estándar.

SWI508SA		
Código		271163
Entradas		4 SAT, 1 TV
Salidas		4 SAT, 1 TV
Derivados		8
SAT		
Ancho de banda SAT	MHz	950-2300
Ganancia SAT	dB	-4/1
Ajuste de ganancia	dB	20
Nivel máximo de salida SAT	dBμV	102
Pérdida de paso	dB	-1
TV		
Ancho de banda de TV	MHz	88-790
Ganancia pasiva de TV	dB	-23
Pérdida de paso de TV	dB	-3

Consumo		
Derivado	mA	180
Corriente de línea SAT máxima	mA	2000
Corriente máxima de la línea de TV	mA	1000
Características generales		
Temperatura de trabajo	°C	De -10 a +55
Aislamiento SAT-SAT	dB	>30
Dimensiones y embalaje		
Piezas		1
Código EAN		8016978097784
Dimensiones del embalaje	mm	216 x 124 x 33
Dimensiones del producto	mm	160 x 120 x 30
Peso bruto	kg	0.357
Peso neto	kg	0.425
Peso	kg	0.425