

**SWP532TS**

Compacto



Multiswitch **compacto** con **5 entradas** y **32 salidas derivadas** con interruptores DIP para seleccionar **ganancia de TV activa o pasiva**.

**Especificaciones técnicas**

Banda de satélite de hasta 2300 MHz. Alto nivel de salida para cubrir largas distancias de cable (60 m con cable de 6,7 mm). Cada puerto cuenta con un LED que indica la correcta recepción de comandos DiSEqC. Canal de retorno incluido cuando la ganancia de TV es pasiva (5-65 MHz). Cuando la ganancia de TV es pasiva, el producto se alimenta completamente de los receptores. La fuente de alimentación solo alimenta la ganancia de TV activa, los demás amplificadores y los LNB. Fuente de alimentación externa PSU1215TS (12 V, 1,5 A) incluida con conector jack macho (2,1 x 5,5 x 12; positivo interno, negativo externo) para optimizar el espacio de instalación y reducir el tiempo de mantenimiento. Dimensiones reducidas gracias al sistema de conmutación matricial, con conectores en ambos lados. Fácil de instalar gracias a los colores de entrada estándar.

| <b>SWP532TS</b>              |      |                                     |
|------------------------------|------|-------------------------------------|
| Código                       |      | 287592                              |
| Entradas                     |      | 4 SAT, 1 TV                         |
| Derivados                    |      | 32                                  |
| <b>SAT</b>                   |      |                                     |
| Ancho de banda SAT           | MHz  | 950-2300                            |
| Ganancia SAT                 | dB   | -4/0                                |
| Nivel máximo de salida SAT   | dBµV | 100                                 |
| <b>TV</b>                    |      |                                     |
| Ancho de banda de TV         | MHz  | TV activa: 47-862; TV pasiva: 5-862 |
| Ganancia activa de TV        | dB   | -2                                  |
| Ganancia pasiva de TV        | dB   | -22                                 |
| Nivel máximo de salida de TV | dBµV | Ganancia TV activa: 95              |
| <b>Canale di ritorno</b>     |      |                                     |
| Ancho de banda               | MHz  | TV pasiva: 5-65                     |

| <b>Consumo</b>                           |       |   |
|--|-------|---|
| Derivado                                 | mA    | 40  |
| Tensión de alimentación                  | Vdc/A | 120-240 / 50-60   |
| Absorción                                | mA    | TV activa: 160@13V; TV pasiva totalmente alimentada por el receptor |
| Corriente de línea SAT máxima            | mA    | TV pasiva: 1500; TV activa: 1340                                    |
| <b>Características generales</b>         |       |   |
| Dimensiones de la fuente de alimentación | mm    | 90x70x45  |
| Temperatura de trabajo                   | °C    | De -10 a +55  |
| Aislamiento SAT-SAT                      | dB    | >30   |
| <b>Dimensiones y embalaje</b>            |       |   |
| Piezas                                   |       | 1   |
| Código EAN                               |       | 8016978105427   |
| Dimensiones del embalaje                 | mm    | 255 x 242 x 55  |
| Dimensiones del producto                 | mm    | 300 x 130 x 40  |
| Peso bruto                               | kg    | 1.561   |