

GX-4C2CI-BP-00

Galaxia



GX-4C2CI-BP-00 è dotato di un connettore di ingresso coassiale RF (F femmina) e due slot Common Interface PCMCIA. Il modulo è in grado di sintonizzare fino a **quattro multiplex QAM digitali DVB-C**, decodificare i programmi criptati tramite le opportune CAM e Smart Card inseribili negli slot C.I. e condividere i contenuti tramite il back panel dello chassis **GALAXIA**.

Caratteristiche tecniche

- 1 connettore coassiale RF di ingresso (**F Femmina**)
- Sintonizza fino a 4 multiplex **DVB-C (Annex A/C)**
- 2 slot **PCMCIA Common Interface** in grado di decodificare i programmi provenienti da uno qualsiasi dei 4 tuner QAM a bordo del modulo
- **Modulo inseribile "a caldo"**
- **Interfaccia WEB a bordo:** la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite interfaccia web HTML

GX-4C2CI-BP-00		
Codice		287644
Ingressi		
Numero ingressi		1 (4 Tuners QAM)
Front-end		
Numero ingressi		4 multiplex QAM disponibili su un connettore F femmina
Bande ingresso	MHz	47-862
Livello ingresso	dB μ V	40-80
Demodulatori		DVB-C: 16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
Symbol rate	MS/s	Da 3.6 a 6.952
Caratteristiche generali		
Connettori		1x F-femmina (RF)
Consumo	W	9.5
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169)
Temperatura lavoro	$^{\circ}$ C	Da -5 a +50