

PAS0032

Prises rondes TV SAT



Série de prises rondes à 2, 3 ou 4 sorties avec connecteur IEC mâle pour la bande radio, IEC femelle pour la bande TV et connecteur F femelle pour la bande Satellite.

Spécifications techniques

- Ils permettent de séparer le **signal d'entrée combiné** sur des connecteurs de sortie séparés.
- Blindage élevé.
- Excellente séparation entre les bandes.
- Perte de passe-bas.
- Courant maximum sur le connecteur F **500mA**.
- Installation rapide et facile.

PAS0032		
Code		PAS0032
Outputs		3
Type prise		Terminal
R		
Connecteurs		IEC mâle
Largeur de bande		88-108
Perte de passage		2
SAT1		
Connecteurs		F Femelle
Largeur de bande	MHz	950-2150
Perte de passage SAT	dB	2
TV		
Connecteur		IEC Femelle
Plage de fréquences	MHz	5-68 / 120-862
Perte de passage	dB	1.5
Dimensions et conditionnement		
Pièces		20
Code EAN		8016978059638
Dimensions du produit	mm	80 x 80 x 48

