

KIT FTA 3DGEVO 12X12 (K700504)

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

1 pz 3DG-BOX (283156)

3 pz 3DG-4S2-4T (283162)



- Inserire i moduli 3DG-4S2-4T nel box come indicato nella foto.
- Collegare i segnali SATELLITARI.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11494	B	Orizzontale	22000	Astra 1
12475	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_89
11538	B	Verticale	22000	Astra 1
12545	B	Orizzontale	22000	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1
11137	A	Orizzontale	27500	Hotbird
11585	A	Verticale	27500	CCTV Overseas 50I
11034	A	Verticale	27500	GCP/EHB13C/126
11727	A	Verticale	29900	GCF/EHB13B_50

Configurazione MUX in uscita modulo 1

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	MUX 1	E21	301
	TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro			302
	France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro			303
	2M Monde	Generale	Marocco	13° Est	In Chiaro			304
	BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E22	306
	NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro			308
	3Sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			310
	ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E23	309
	KIKA - Der Kinderkanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro			311
	ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			312
	ZDF neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			313
	Al Jazeera English HD	News	Qatar	19° Est	In Chiaro	MUX 4	E24	315
	Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro			316
	CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro			307

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita modulo 2

Programma	Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
 BAHRAIN TV	Generale	Bahrain	19° Est	In Chiaro	MUX 1	E25	317
 France 24 HD (English)	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			318
 DW English HD	News	Germania	19° Est	In Chiaro			319
 Cubavision	Generale	Cuba	19° Est	In Chiaro			320
 Sat 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E26	321
 ProSieben	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			322
 DIE WELT	News	Germania	19° Est	In Chiaro			324
 SAT 1 Gold	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			325
 ProSieben MAXX	Intrattenimento	Germania	19° Est	In Chiaro			326
 SWR Fernsehen BW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E27	328
 SAT 1 Bayern	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			329
 SAT.1 NRW	Regionale	Germania	19° Est	In Chiaro			330
 Kabel 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 4	E28	331
 TV5 Monde Europe	Generale	Francia	19° Est	In Chiaro			333
 DOKU	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			334

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita modulo 3

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
 Das Erste	Das Erste	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 1	E29	335
 Sixx	Sixx	Tematico	Germania	19° Est	In Chiaro			336
 Bloomberg Television	Bloomberg Europe TV	Business	UK	13° Est	In Chiaro			337
 CCTV	CCTV 4E	Generale	Cina	13° Est	In Chiaro	MUX 2	E30	338
 CGTN	CGTN	News	Cina	13° Est	In Chiaro			339
 CGTN DOCUMENTARY	CGTN Documentary	Documentario	Cina	13° Est	In Chiaro			340
 TRT	TRT Arabi HD	Generale	Turchia	13° Est	In Chiaro	MUX 3	E31	341
 TVMONACO	TVMonaco	Generale	Monaco	19° Est	In Chiaro			342
 arte HD	arte HD	Cultura	Francia	19° Est	In Chiaro			343
 TV CORAN	TV CORAN	Generale	Arabia	13° Est	In Chiaro	MUX 4	E32	344
 WRN Sawt Al Alam	WRN Sawt Al Alam	Generale	Arabia	13° Est	In Chiaro			345
 BBC NEWS	BBC Arabic HD	News	Arabia	13° Est	In Chiaro			346

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.