

KIT 3DG 8 IP TVSAT (K700513)

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

- 1 pz 3DG-BOX (283156)
- 2 pz 3DG-4S2-BP (283163)
- 1 pz 3DG-BP-IP OUT (283164)
- 2 pz PROCAM TIVUSAT HD (282083)



- Inserire i moduli 3DG-4S2-BP e 3DG-BP-IP OUT nel box come indicato nella foto.
- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale.
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch dual-feed Hotbird 13°E ed ASTRA 19°E).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → operazione → Carica configurazione → Tutti i moduli → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11432	A	Verticale	29900	Mediaset
11766	A	Verticale	29900	Rai
11919	A	Verticale	29900	Mediaset
11013	A	Orizzontale	29900	Rai
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1

Configurazione in uscita programmi Tivùsat

Programma		Genere	Out IP	LCN
	Rai 1 HD	Generale	224.0.1.1	1
	Rai 2 HD	Generale	224.0.1.2	2
	Rai 3 HD	Generale	224.0.1.3	3
	Rai News 24 HD	News	224.0.1.4	8
	Rai Sport HD	Sport	224.0.1.5	9
	TGCOM24	News	224.0.1.6	10
	LA7 HD	Generale	224.0.1.7	7
	Rete 4 HD	Generale	224.0.1.8	4
	Canale 5 HD	Generale	224.0.1.9	5
	Italia 1 HD	Generale	224.0.1.10	6
	Cine34	Film	224.0.1.11	13
	Iris	Film	224.0.1.12	14
	Boing	Bambini	224.0.1.13	15
	TOPcrime	Giallo	224.0.1.14	16
	Cartoonito	Bambini	224.0.1.15	12

- I programmi distribuiti e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione in uscita programmi free

Programma	Genere	Paese	SAT	Codifica	Out IP	LCN
 Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	224.0.1.16	301
 TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro	224.0.1.17	302
 France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro	224.0.1.18	303
 Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro	224.0.1.19	304
 BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	224.0.1.20	306
 NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro	224.0.1.21	308
 3sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.22	310
 ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.23	309
 KIKA von ARD und ZDF	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.24	311
 ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.25	312
 zdf neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.26	313
 Bahrain TV	Generale	Bahrain	13° Est	In Chiaro	224.0.1.27	314
 ALJAZEERA	News	Qatar	19° Est	In Chiaro	224.0.1.28	315
 CNN INTERNATIONAL	News	UK	19° Est	In Chiaro	224.0.1.29	307
 TRT Arabi HD	Generale	Turchia	13° Est	In Chiaro	224.0.1.30	305

- I programmi distribuiti e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.