12 APPARTAMENTI FTTH

Il presente schema di massima proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato.
Il dimensionamento e l'indicazione delle antenne, miscelatori, amplificatori e relativi supporti di fissaggio è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia di segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto e dalla struttura dello stabile.
Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicativi, la distribuzione e la simulazione d'impianto sono realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm.



FRACARRO	Azienda: FRACARRO RADIOINDUSTRIE S	Schema: 12 APPARTAMENTI FTTH (ver.1)	File: 12 APPARTAMENTI FTTH.frx
	Indirizzo: Customer Service Department Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)	Impianto:	Data: 04/09/2019
			Stampa Foglio: 12 APPARTAMENTI FTTH (1/1)
			Autore:

FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.r.l

Customer Service Department
Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com

12 APPARTAMENTI FTTH

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
287419	TDT12	Terminale di testa a 12 fibre SC/APC	1
287512	STOA 4 20m	STOA 4 bussole SC/APC con Shooter	3
287472	QDSA	Quadro di distribuzione segnali di appartamento (QDSA) da incasso	12
270664	OPT-RX SCD2	Ricevitore autoalimentato per distribuzione ottica di tipo indoor fino alla presa utente	12
287155	PSU1506	Alimentatore 15V 600mA	12
280011	FC-SC/APC	Bretella Ottica FC/APC -SC/APC lunghezza1mt	12
289085	CA75F	Carico 75 Ohm Connettore F	17
220003	PDM00	Presa demiscelata terminale 2dB schermata 47-2400MHz	48
280702	PA4	Partitore 4 vie 5-2400 MHz	12
287513	STOA 4 30m	STOA 4 bussole SC/APC con Shooter	3
287514	STOA 4 40m	STOA 4 bussole SC/APC con Shooter	3
287515	STOA 4 50m	STOA 4 bussole SC/APC con Shooter	3
287302	UX-QT LTE	Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei segnali LTE (4G)	1
218058	BLV6F	Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F	1
287434	FRPRO EVO HD	Profiler che permette di filtrare, convertire, amplificare e distribuire moltissimi multiplex digitali terrestri DVB-T2/T disponibili in banda VHF/UHF con la possibilità di miscelare in uscita anche il segnale FM.	1
213226	ELIKA	Antenna elicoidale di banda UHF, connettore F, filtro LTE integrato	1
290002	T75IF	Carico Isolato 75 Ohm	5
280713	DE1-22	Derivatore 1 via Attenuazione 22dB	1
211201	PENTA85	Penta 85 in Alluminio colore Bianco	1
270694	OPT-TX DT	Trasmettitore ottico per distribuzione indoor	1
287408	PLC 1x16	Splitter Ottico 1 ingresso 16 uscite	1
	BFO-SC-APC	Bussola	

FRACARRO RADIOINDUSTRIE S.r.l

Customer Service Department
Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Telefono 1 +39 0423 7361
Telefono 2 WhatsApp: +39 335 7762667
Fax +39 0423 736230
e-mail supportotecnico@fracarro.com

12 APPARTAMENTI FTTH

Codice	Articolo	Descrizione	Q.tà Totale
289349			73
287522	BR1-AA	Bretella Ottica da 1 metro con connettori SC/APC - SC/APC	13
287426	PIG TAIL	Pig Tail 900um F.O. 9/125 lungh. 1mt SC/APC	16
287418	CSOE2U	Box in metallo completo di bussole 48 SC APC per	2
289402	OPO12P	Fiber Organizer 12 posizioni	1
PAS4017251	PAS4017251	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm.	840
PAS4007111	PAS4007111	Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm	62
287425	OPC 8 indoor	Cavo Fibra Ottica da da interno 8 fibre	30
287192	CF70B	Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm	130

Il prezzo di alcuni articoli non e' definito

La configurazione definitiva della testata può variare in funzione delle esigenze della committenza, la distribuzione proposta può variare in funzione alla variazione dei cavidotti.
Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi di listino ITALIA IVA Esclusa.
L'indicazione delle antenne, del centralino o eventuali preamplificatori riportati nello schema è puramente indicativa in quanto la scelta dipende esclusivamente dalla tipologia del segnale ricevuto nella zona di realizzazione dell'impianto.
Il dimensionamento del palo di sostegno e della zancheria dipende dalla zona di installazione dell'impianto.
Le lunghezze dei percorsi nello schema sono puramente indicative. La distribuzione e la simulazione d'impianto sono state realizzate utilizzando cavo con diametro 7mm (vedi lista materiale).
Nel preventivo non sono stati conteggiati gli adattatori presa-frutto la cui scelta definitiva è subordinata alla marca dei supporti installati.
Nel preventivo non è stato quotato il Cavo Coassiale e/o la Fibra Ottica la cui valutazione economica va richiesta al Rivenditore o al Funzionario di Vendita Fracarro di zona.
La presente consiste nella lista materiali di massima per quanto richiesto; il sistema proposto non costituisce progetto che deve essere redatto da progettista abilitato ed inoltre sono esclusi:
- Manodopera per l'installazione
- Materiale di consumo
- Zancheria e sostegni
- Formazione del personale e messa in servizio dell'impianto
- Quanto sopra non espressamente dichiarato

Validità offerta 60 giorni