

CD1-10



Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 10dB della **serie CAD-S** in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

- Perfetta **schermatura di classe A** e un ottimale adattamento di impedenza.
- I derivatori della serie CAD-S sono gli unici a banda larga con un **morsetto dedicato a ciascun cavo** per utilizzare cavi di diametro diverso su porte adiacenti.
- Le funzionalità **brevettate da Fracarro** li rendono affidabili e facili da installare.

PERDITA DI PASSAGGIO (DB)

RC 5-40 MHz	dB	1,8
TV 47-862 MHz	dB	1,6
SAT 950-1750 MHz	dB	2
SAT 1750-2150 MHz	dB	2,3
SAT 2150-2400 MHz	dB	2,6

Perdita di derivazione (dB)

RC 5-40 MHz	dB	10
TV 47-862 MHz	dB	10
SAT 950-1750 MHz	dB	10
SAT 1750-2150 MHz	dB	10
SAT 2150-2400 MHz	dB	10

Isolamento uscite (dB)

RC 5-40 MHz	dB	28
TV 47-862 MHz	dB	30
SAT 950-1750 MHz	dB	30
SAT 1750-2150 MHz	dB	28
SAT 2150-2400 MHz	dB	32