

CAD11



Derivatore induttivo direzionale a 1 via a morsetto in banda TV (47-862MHz).

- **Contenitore in metallo** con morsetti a vite per una completa schermatura.
- Elevata separazione tra le uscite e risposta in frequenza "tiltata" per compensare l'attenuazione del cavo.
- **1 ingresso, 1 uscita passante e 1 uscita derivata.**

ARTICOLO		CAD11
Codice		220451
Derivatori	n°	1
Perdita di passaggio	dB	0.1/0.7
Separazione uscita derivata		
47-68 MHz	dB	27
174-230 MHz	dB	17
470-606 MHz	dB	11
606-862 MHz	dB	12
Separazione uscite		
47-68 MHz	dB	45
174-230 MHz	dB	38
470-606 MHz	dB	36
606-862 MHz	dB	35
V.S.W.R. ingresso		<1.1