

## CAD14



**Derivatore induttivo direzionale a 4 vie**  
a morsetto in banda TV (**47-862MHz**).

- **Contenitore in metallo** con morsetti a vite per una completa schermatura.
- Elevata separazione tra le uscite e risposta in frequenza "tiltata" per compensare l'attenuazione del cavo.
- **1 ingresso, 1 uscita passante e 4 uscite derivate.**

ARTICOLO	CAD14	
Codice		220454
Derivatori	n°	4
Perdita di passaggio	dB	0.1/1.9
<b>Separazione uscita derivata</b>		
47-68 MHz	dB	27
174-230 MHz	dB	17
470-606 MHz	dB	12
606-862 MHz	dB	15
<b>Separazione uscite</b>		
47-68 MHz	dB	48/60
174-230 MHz	dB	37/60
470-606 MHz	dB	29/52
606-862 MHz	dB	25/45
V.S.W.R. ingresso		<1.2