

SWI1308TS

Multiswitch cascadable 13 entrées avec dip switch pour sélectionner le gain TV actif ou passif.



RÉFÉRENCE	SWI1308TS	
Code	287365	
Entrées	12 SAT, 1 TV	
Dérivations	8	
SAT		
Bande passante	MHz	950-2300
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	100
Perte de passage	dB	0.333333
Isolation SAT-SAT	dB	>30
TV		
Bande passante	MHz	Passivo: 5-862 Actif: 47-867
Gain actif	dB	-2
Gain passif	dB	-22
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	Actif: 95
Perte de passage	dB	0.800000
Voie de retour		
Bande passante	MHz	TV passif: 5-65
Consommation		

Consommation dérivation	mA	50
Consommation	mA, V	TV actif: 160, 13 TV passif entièrement alimenté par le décodeur
Consommation maximum LNB	mA	TV passif: 4000 TV actif: 3840

Caractéristiques générales

Dimensions	mm	120x310x40
Température de fonctionnement	°C	-0.181818