

## SWI1712TS

Multiswitch cascadable 17 entrées avec dip switch pour sélectionner le gain TV actif ou passif.



RÉFÉRENCE		SWI1712TS
Code		287369
Entrées		16 SAT, 1 TV
Dérivations		12
<b>SAT</b>		
Bande passante	MHz	950-2300
Gain avec pente positive	dB	5
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	100
Perte de passage	dB	0.250000
Isolation SAT-SAT	dB	>30
<b>TV</b>		
Bande passante	MHz	Passivo: 5-862 Actif: 47-871
Gain actif	dB	-3
Gain passif	dB	-23
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dBμV	Actif: 95
Perte de passage	dB	0.800000
<b>Voie de retour</b>		
Bande passante	MHz	TV passif: 5-65

## Consommation

Consommation dérivation	mA	50
Consommation	mA, V	TV actif: 160, 13 TV passif entièrement alimenté par le décodeur
Consommation maximum LNB	mA	TV passif: 4000 TV actif: 3840

## Caractéristiques générales

Dimensions	mm	190x310x40
Température de fonctionnement	°C	-0.181818