

SWI8532STPLUS

Multiswitch cascadable 5 entrées avec gain actif et réglage séparée des bandes TV et Satellite (bandes haute et basse avec réglages séparés).



RÉFÉRENCE		SWI8532STPLUS
Code		271058
Entrées		4 SAT, 1 TV
Dérivations		32
SAT		
Bande passante	MHz	950-2150
Gain avec pente positive	dB	-0.500000
Réglage du gain	dB	15
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dB μ V	108
Perte de passage	dB	-5
Isolation SAT-SAT	dB	>45
TV		
Bande passante	MHz	85-862
Gain avec pente positive	dB	2.500000
Réglage du gain	dB	20
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dB μ V	102
Perte de passage	dB	-4

Voie de retour

Bande passante	MHz	23863
Gain	dB	-6
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dB μ V	100
Perte de passage	dB	-2
Caractéristiques générales		
Consommation	mA, V	440, 14340, 18
Dimensions	mm	440x120x60
Température de fonctionnement	°C	-0.181818