



## SWI8912PLUS

Multiswitch cascadable 9 entrées avec gain actif et réglage séparée des bandes TV et Satellite (bandes haute et basse avec réglages séparés).

RÉFÉRENCE	SWI8912PLUS	
Code	271068	
Entrées	8 SAT, 1 TV	
Dérivations	12	
<b>SAT</b>		
Bande passante	MHz	950-2150
Gain avec pente positive	dB	-1.500000
Réglage du gain	dB	15
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dB $\mu$ V	110
Perte de passage	dB	-2.5
Isolation SAT-SAT	dB	>45
<b>TV</b>		
Bande passante	MHz	85-862
Gain avec pente positive	dB	2.250000
Réglage du gain	dB	20
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dB $\mu$ V	105
Perte de passage	dB	-2
<b>Voie de retour</b>		

Bande passante	MHz	23863
Gain	dB	-5
Niveau maximum de sortie (-35dBc 2 tonalités)	dB $\mu$ V	100
Perte de passage	dB	-1.5
<b>Caractéristiques générales</b>		
Consommation	mA, V	350, 14280, 18
Dimensions	mm	340x180x30
Température de fonctionnement	°C	-0.181818