

PA2M



Partitore a morsetto a 2 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

- Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.
- Le **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.
- **L'ottima schermatura** garantisce la protezione del segnale dai disturbi LTE presenti in aria.
- La **nuova meccanica con alette di protezione (Rev. 1)** evita che la molletta del connettore centrale possa essere accidentalmente premuta mentre si chiudono le cassette di derivazione.

ARTICOLO	PA2M	
Codice	287456	
Uscite	2	
Perdita di passaggio (dB)		
RC 5-40 MHz	dB	4
TV 47-862 MHz	dB	4,3
SAT 950-1750 MHz	dB	5,1
SAT 1750-2150 MHz	dB	5,8
SAT 2150-2400 MHz	dB	6,8
Isolamento uscite (dB)		
RC 5-40 MHz	dB	21
TV 47-862 MHz	dB	21
SAT 950-1750 MHz	dB	21

SAT 1750-2150 MHz	dB	21
SAT 2150-2400 MHz	dB	20
Dimensioni pezzo		62x33x23