



## MBJ2557

Centralino multingresso da interno autoalimentato per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.

**Disponibili in due versioni, una a 118/120dB $\mu$ V e una a 123dB $\mu$ V**, per soddisfare tutte le esigenze installative di impianti di piccole-medie dimensioni. **Sono dotati di telaio in metallo completamente schermato** con connettori F.

ARTICOLO	MBJ2557	
Codice	223300	
IN	4	
Bande	FM, III+DAB, UHF, UHF, SAT	
Guadagno	(dB)	28, 28, 26, 26, 33-38
Regolazione	(dB)	20, 20, 20, 20, 20
Figura di rumore	(dB)	5, 5, 7, 7, 6
Liv. Usc.	(dB $\mu$ V)	109, 116, 119, 119, 110