



## AFI123W

**Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF+SAT) da interno autoalimentato** con guadagno 30dB e livello di uscita fino a **100dB $\mu$ V**, regolazioni del livello (20dB) TV e SAT separate e bassa figura di rumore.

- **Design compatto ed elegante con connettore F.**
- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo.
- **Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt.**
- Regolazioni alloggiato sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile.
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista.
- **Completamente schermato.**
- Installazione facile e veloce.
- Led verde di segnalazione accensione.

ARTICOLO	AFI123W	
Codice	223237	
IN	1 (con regolazioni separate TV+SAT)	
Bande	VHF + UHF + SAT	
Uscite	1	
Liv. Usc.	(dB $\mu$ V)	118
Guadagno	(dB)	25, 25, 30
Regolazione	(dB)	20, 20
Figura di rumore	(dB)	5.5, 5.5, 6.5
Conf.	pz	1