



MAP201LTE

Amplificatore da palo della linea MAP che miscela e amplifica i segnali provenienti da una o più antenne. **Filtro 4G LTE 790MHz integrato.**

- Telaio metallico completamente schermato e **connettori di tipo F**
- L'**innovativo sistema di bloccaggio** del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.

ARTICOLO		MAP201LTE
Codice		223512
IN		2
Bande		VHF, UHF
Liv. Usc.	(dB μ V)	115
Guadagno	(dB)	24, 34
Regol.	(dB)	15, 15
Figura di rumore	(dB)	5, 5
Assorbimento	(mA)	80
Conf.	pz	10