



## MAP300LTE

Amplificatore da palo della linea MAP che miscela e amplifica i segnali provenienti da una o più antenne. **Filtro 4G LTE 790MHz integrato.**

- Telaio metallico completamente schermato e **connettori di tipo F**
- L'**innovativo sistema di bloccaggio** del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.

ARTICOLO	MAP300LTE	
Codice	223521	
IN	3	
Bande	III+DAB, UHF, UHF	
Liv. Usc.	(dB $\mu$ V)	115
Guadagno	(dB)	34, 40, 40
Regol.	(dB)	15, 15, 15
Figura di rumore	(dB)	5, 8
Assorbimento	(mA)	95
Conf.	pz	10