

## SWI508SA

Multiswitch in cascata a 5 ingressi con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.



<b>CODICE</b>	271163	
Ingressi	4 SAT, 1 TV	
Derivate	8	
<b>SAT</b>		
Banda passante	MHz	950-2300
Guadagno con pendenza positiva	dB	-4/1
Regolazione del guadagno	dB	20
Perdita di passaggio	dB	-1
Isolamento SAT-SAT	dB	>30
<b>TV</b>		
Banda passante	MHz	88-790
Guadagno	dB	-23
Perdita di passaggio	dB	-3
<b>Consumo</b>		
Consumo Derivata	mA	180
Corrente massima su linea SAT	mA	2000
Corrente massima su linea TV	mA	1000
<b>Caratteristiche generali</b>		

---

Dimensioni	mm	160x120x30
Temperatura di funzionamento	°C	-10÷+55