

ANT1200A

FM y DAB



Antena de banda FM con conector F. Diseño diferente para la recepción colectiva y centralizada de señales de radio.

Especificaciones técnicas

ANT1200A		
Código		213001
Elementos		1
Banda		FM
Ancho de banda	MHz	87.5-108
Ganancia	dBi	2.1
Relación D/A	dB	Omni
Pérdida de retorno	dB	-16
Anchura del haz (3 dB)	°	360
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m ² .	kg (N)	3.0 (29.4)
ConeCTOR		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	96 x 77
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		N.P.
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Piezas		10
Código EAN		8016978061556
EAN múltiple		8016978062997
Dimensiones del embalaje	mm	450 x 330 x 880
Peso bruto	kg	8.6

Peso unitario	kg	0.90
Peso total multipack	kg	10.6

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@105MHz para ANT1200A y FMOMNI, @230MHz para DAB)

