

**ANT1200A**

FM e DAB



Antenna di **banda FM** con connettore F. Diverso design per la ricezione collettiva e centralizzata dei segnali radio

**Caratteristiche tecniche**

ANT1200A		
Codice		213001
Elementi		1
Banda		FM
Larghezza banda	MHz	87.5-108
Guadagno	dBi	2.1
Rapporto avanti/indietro	dB	Omnì
Perdita riflessione	dB	-16
Larghezza fascio (3dB)	°	360
Resistenza vento 120Km/h 729N/m <sup>2</sup>	Kg (N)	3.0 (29.4)
Connettore		F
Impedenza	Ohm	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	96 x 77
Accessori		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		N.P.
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensioni e imballo		
Pezzi		10
codice EAN		8016978061556
EAN multiplo		8016978062997
Dimensioni imballo	mm	450 x 330 x 880
Peso lordo	Kg	8.6

Peso unitario	Kg	0.90
Peso totale imballo multiplo	Kg	10.6

**Guadagno (x: frequenza MHz, y: guadagno ISO dBi) e Pattern (@105MHz per ANT1200A e FMOMNI, @230MHz per DAB)**

