

**DAB+**

FM y DAB



Antena de banda DAB+ (174-240 MHz) con conector F. Diseño diferente para la recepción colectiva y centralizada de señales de radio digital.

**Especificaciones técnicas**

DAB+		
Código		213025
Elementos		1
Banda		DAB
Canales		DAB
Ancho de banda	MHz	174-240
Ganancia	dBi	2.1
Relación D/A	dB	Omni
Pérdida de retorno	dB	-16
Anchura del haz (3 dB)	°	360
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	2.0 (19.6)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	59 x 8
Accessori		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		N.P.
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Embalaje		Individual de los accesorios en bolso
Piezas		4
Código EAN		8016978109623
EAN múltiple		8016978109753

Dimensiones del embalaje	mm	180 x 120 x 620
Peso bruto	kg	2.2
Peso unitario	kg	0.54
Peso total multipack	kg	2.2

**Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@105MHz para ANT1200A y FMOMNI, @230MHz para DAB)**

