


ALPHA5+ LTE700

UHF



Antena Loop Yagi de 5 elementos en banda UHF con conector F, filtro LTE 5G y 4G y reflector de tubo

Especificaciones técnicas

- Directores, radiador y reflectores de montaje rápido premontados sobre una diapositiva ya presente en la cuna; El montaje se realiza sin herramientas. Se ha prestado especial atención a la elección de los materiales para obtener una mayor robustez. Alta ganancia, excelente adaptación de impedancias y excelente directividad. Fijación innovadora al mástil con ajuste cenital estándar y superficie moleteada que permite una excelente resistencia y sujeción al mástil, y tuerca de mariposa para su apriete sin herramientas. Se ha insertado un filtro LTE en el dipolo radiador para garantizar la calidad de la señal distribuida y obtener un excelente filtrado de las señales interferentes 5G y 4G en la banda LTE (694-860 MHz) reservada para telefonía móvil. Diseño exclusivo patentado por Fracarro.

ALPHA5+ LTE700		
Código		213225
Elementos		5
Banda		UHF
Canales		E21-E48
Ancho de banda	MHz	470-694
Ganancia	dBi	14.2
Relación D/A	dB	38
Pérdida de retorno	dB	-18
Anchura del haz (3 dB)	°	±22
Resistencia al viento 120 km/h 729 N/m².	kg (N)	7.7 (75.5)
Conector		F
Impedancia	Ω	75
Diámetro máx. del mástil	mm	60
Dimensiones	cm	81 x 58
Accesorios		
Polarización horizontal		Incluido
Ajuste cenital horizontal		Incluido
Polarización vertical		Incluido

Ajuste cenital vertical		Incluido
Cuna auxiliar		N.P.
Dimensiones y embalaje		
Piezas		12
Código EAN		8016978100163
Peso unitario	kg	1.70
Peso total multipack	kg	23.1

Ganancia (x: frecuencia MHz, y: ganancia ISO dBi) y radiación (@600MHz)